



**PRODUCT DATASHEET | 40.18 4006**

BW40.18 FRONTINB. 400-420V 60HZ 48X48MM ZWART

**OMSCHRIJVING**



## SPECIFICATIES

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Merk:</b>                           | Hugo muller           |
| <b>Product type:</b>                   | 48x48 AC 60Hz 24-420V |
| <b>Model:</b>                          | Analoog               |
| <b>Telbereik:</b>                      | 99999 h               |
| <b>Resetfunctie:</b>                   | Geen                  |
| <b>Bedrijfsaanduiding:</b>             | Nee                   |
| <b>Aantal digits:</b>                  | 5                     |
| <b>Spanningstype:</b>                  | AC                    |
| <b>Frequentie ingangsspanning:</b>     | 60 Hz                 |
| <b>Type aandrijving:</b>               | Kwarts                |
| <b>Gangnauwkeurigheid per dag:</b>     | 0.01 s                |
| <b>Breedte:</b>                        | 48 mm                 |
| <b>Hoogte:</b>                         | 48 mm                 |
| <b>Inbouwdiepte:</b>                   | 31 mm                 |
| <b>Frontplaat breedte:</b>             | 45 mm                 |
| <b>Frontplaat hoogte:</b>              | 45 mm                 |
| <b>Bevestiging tot max. wanddikte:</b> | 7 mm                  |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>         | IP50                  |